

# Программирование универсального адаптера CAN PRO-1000.



Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте кнопку SWITCH до начала частого мигания светодиода LED, затем отпустите кнопку. Светодиод LED начнёт отсчитывать первую цифру программы, после нужного количества вспышек снова нажмите и удерживайте кнопку SWITCH до начала частого мигания светодиода LED, отпустите кнопку. Светодиод LED начнёт отсчитывать вторую цифру программы, аналогично запрограммируйте третью цифру программы. Если Вы всё сделали верно, то по окончании процедуры программирования светодиод LED вспыхнет десять раз.

## Пример: Программа 1.2.3:

1. Нажать и удерживать кнопку SWITCH до начала частого мигания светодиода LED;
2. Отпустить кнопку SWITCH;
3. Отсчитать одно мигание светодиода LED;
4. Нажать и удерживать кнопку SWITCH до начала частого мигания светодиода LED ;
5. Отпустить кнопку SWITCH;
6. Отсчитать два мигания светодиода LED;
7. Нажать и удерживать кнопку SWITCH до начала частого мигания светодиода LED;
8. Отпустить кнопку SWITCH;
9. Отсчитать три мигания светодиода LED;
10. Нажать и удерживать кнопку SWITCH до начала частого мигания светодиода LED;
11. Отпустить кнопку SWITCH;
12. Светодиод LED вспыхнет 10 раз – утвердит правильное запоминание программы;
13. Модуль выйдет из режима программирования.

## Проверка выбранной программы:

1. Коротко нажмите и отпустите кнопку SWITCH;
2. Частое мигание светодиода LED;
3. Светодиод LED медленными вспышками отсчитывает первую цифру программы;
4. Частое мигание светодиода LED;
5. Светодиод LED медленными вспышками отсчитывает вторую цифру программы;
6. Частое мигание светодиода LED;
7. Светодиод LED медленными вспышками отсчитывает третью цифру программы;
8. Частое мигание светодиода LED ;
9. Одна вспышка светодиода LED – переход в нормальный режим.